

Анализаторы спектра цифровые АКИП-4213/1, АКИП-4213/2 АКИП™



АКИП-4213/1

- Прибор 3в1: Анализатор спектра, Анализатор спектра реального времени, Векторный анализатор
- Частотный диапазон
 - Анализатор спектра: 9 кГц...5 ГГц (АКИП-4213/1), 9 кГц...7,5 ГГц (АКИП-4213/2)
 - Векторный анализатор: 100 кГц...5 ГГц (АКИП-4213/1), 100 кГц...7,5 ГГц (АКИП-4213/2)
 - Анализа модуляций (опция): 2 МГц...5 ГГц (АКИП-4213/1), 2 МГц...7,5 ГГц (АКИП-4213/2)
- Полоса анализа в режиме реального времени 25 МГц (опция – 40 МГц)
- Средний уровень собственных шумов: <-161 дБм/Гц
- Фазовый шум: от -112 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц @ 1 ГГц
- Погрешность измерения амплитуды ±0,6 дБ
- Разрешение полосы пропускания от 1 Гц до 3 МГц
- Трекинг генератор (TG) в базовой комплектации
- Встроенный предусилитель, маркерные измерения, расширенный набор измерений
- Программные опции: рефлектометр, фильтры ЭМС и квазипиковый детектор, анализ аналоговых модуляций, анализ цифровых модуляций
- Сенсорный экран, диагональ экрана 25,6 см (разрешение 1024x600)
- Интерфейсы: USB, LAN, GPIB (опция)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-4213/1	АКИП-4213/2	
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Частотный диапазон	9 кГц...5 ГГц	9 кГц...7,5 ГГц	
	Разрешение	1 Гц		
	Погрешность источника опорной частоты	± (1*10 ⁻⁶ +5*10 ⁻⁷ *N), Где N – количество лет выпуска из производства		
	Полоса обзора	Нулевая; 100 Гц...5 ГГц	Нулевая; 100 Гц...7,5 ГГц	
	Плотность фазовых шумов	-95 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц относительно несущей 1 ГГц -95 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц относительно несущей 1 ГГц -112 дБн/Гц при отстройке на 1 МГц относительно несущей 1 ГГц		
	Скорость развертки	1 мс ... 7500 с		
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	Полоса пропускания ПЧ	1 Гц... 3 МГц (шаг 1-3-10)		
	Погрешность установки полосы пропускания ПЧ	± 5 %		
	Избирательность по уровням (60 дБ/ 3 дБ)	4,8:1		
	Полоса пропускания видео	1 Гц...10 МГц (шаг 1-3-10)		
УРОВЕНЬ	Диапазон измерений	От среднего уровня собственных шумов до +10 дБм в полосе от 100 кГц до 1 МГц; до + 20 дБм в полосе от 1 МГц до 7,5 ГГц, предусилитель выключен		
	Аттенюатор	0 ... 50 дБ (шаг 1 дБ)		
	Предусилитель	20 дБ		
	Макс. входной уровень	± 50 Впост 30 дБм (не более 3 минут, частота ≥10 МГц, АТТ 20 дБм,		
	Опорный уровень	-100 дБм...+30 дБм (шаг 1 дБ)		
	Средний уровень собственного шума (DANL)			
		С выключенным предусилителем	С включенным предусилителем	
		100 кГц...1 МГц	-105 дБм	-133 дБм
		1 МГц...10 МГц	-122 дБм	-151 дБм
		10 МГц...200 МГц	-142 дБм	-161 дБм
	200 МГц...1,5 ГГц	-142 дБм	-155 дБм	
	1,5 МГц...3,2 ГГц	-140 дБм	-159 дБм	
	3,2 МГц...5,0 ГГц	-137 дБм	-157 дБм	
	5,0 МГц...6,5 ГГц	-136 дБм	-157 дБм	
	6,5 МГц...7,5 ГГц	-134 дБм	-155 дБм	

Параметры нормируются при условиях: ослабление 0 дБ, RBW 10 Гц, усреднение ≥ 50

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня на частоте 50 МГц	С выключенным предусилителем: $\pm 0,4$ дБ (вх. уровень – 20 дБм) С включенным предусилителем: $\pm 0,6$ дБ (вх. уровень – 40 дБм)	
	КСВ	$\leq 1,5$ (1 МГц...7,5 ГГц, аттенюатор 10 дБ)	
	Гармонические искажения второго порядка	- 65 дБн: ≥ 50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ	
	Интермодуляционные искажения третьего порядка	+10 дБ: ≥ 50 МГц Предусилитель выкл., уровень: - 20 дБм, аттенюатор 0 дБ	
ТРЕКИНГ ГЕНЕРАТОР	Диапазон частот	100 кГц...5 ГГц	100 кГц...7,5 ГГц
	Выходной уровень	-20 дБм...0 дБм (разреш 1 дБ)	-40 дБм...0 дБм (разреш 1 дБ)
	Погрешность установки уровня мощности	± 1 дБ (на частоте 50 МГц)	
	Неравномерность АЧХ	± 3 дБ	
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР	Виды измерений	S11, S21	
	Диапазон частот	100 кГц...5,0 ГГц	100 кГц...7,0 ГГц
	Полоса фильтра ПЧ (IFBW)	10 кГц	
	Динамический диапазон	S21, IFBW 10 кГц	S21, IFBW 10 кГц
		60 дБ: 100 кГц...10 МГц	60 дБ: 100 кГц...10 МГц
		90 дБ: 1,5 ГГц...1,5 ГГц	90 дБ: 10 МГц...1,5 ГГц
		90 дБ: 1,5 ГГц...3,2 ГГц	90 дБ: 1,5 ГГц...3,2 ГГц
		80 дБ: 3,2 ГГц...7,5 ГГц	80 дБ: 3,2 ГГц...7,5 ГГц
	Уровень шума	0,1 дБ, RBW 10 кГц	
	Выходная мощность	-5 дБм	
	Формат отображения	Логарифмический и линейный масштаб, круговая диаграмма полных сопротивлений (диаграмма Смита), полярная диаграмма, групповая задержка, КСВ, фаза	
	Количество точек данных	101...751	
РЕЖИМ РАБОТЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ	Полоса	25 МГц (Опция 40 МГц)	
	Полоса обзора	от 5 кГц	
	Режимы отображения	Плотность, Спектрограмма, 3D спектрограмма, PvT + Спектр	
	Количество точек данных	800	
	Число маркеров	8	
	Окна	Кайзер, Ханнинг, С плоской вершиной, Гаусс, Блэкман-Харрис, Прямоугольное	
ЭМС (ОПЦИЯ)	Полоса пропускания ПЧ	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (-6 дБ)	
	Детектор	Пиковый, Усреднение, Квазипиковый RMS	
РЕФЛЕКТОМЕТР (ОПЦИЯ)	Виды измерений	Измерение коэффициента стоячей волны (VSWR) и коэффициента затухания (обратных потерь)	
РАСШИРЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Виды измерений	Измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот	
АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ МОДУЛЯЦИЙ (ОПЦИЯ)	Виды модуляций	ASK: 2ASK; FSK: 2,4,8,16 уровень; MSK: GMSK; PSK: BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK; DPSK: DBPSK, DQPSK, D8PSK, -DQPSK, -D8PSK; QAM: 16, 32, 64, 128, 256	
	Длина	16...4096	
	Кол-во символов	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	
	Скорость	1 квыб ... 2.5 Мвыборок	
ВХОДЫ	ВЧ вход	Соединитель N-типа; 50 Ом	
	Трекинг генератор	Соединитель N-типа; 50 Ом	
	Выход опорной частоты	Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; >0 дБм	
	Вход опорной частоты	Соединитель BNC-типа; 50 Ом; 10 МГц; -5 дБм...10 дБм	
	Внешняя синхронизация	Соединитель BNC-типа; 1 кОм; входная амплитуда 5 В (TTL)	
	ДУ	LAN, USB (2 шт), GPIB (опция)	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Память	Внутренняя (flash) 256 МБ, поддерживаются внешние USB Flash диски емкостью до 32 ГБ	
	Дисплей	25,6 см, ЖК, разрешение 1024x600	
	Потребляемая мощность	30 Вт	
	Условия эксплуатации	0...+50 °C	
	Габаритные размеры	393x207x116,5 мм (Ш x В x Г)	
	Вес	$\leq 4,7$ кг (включая трекинг генератор)	
	Питание	100...240 В (автовывбор), 45...440 Гц.	
	Комплект	Руководство по эксплуатации, шнур питания, кабель USB.	

ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SSA3000XR-RT40	Программная опция расширения полосы до 40 МГц в режиме реального времени.
SSA3000XR-EMI	Программная опция для ЭМС измерений: фильтры ЭМС 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (-6 дБ); квазипиковый детектор.
SSA3000-Ref1	Программная опция "Рефлектометр": измерение коэффициента стоячей волны (VSWR) и коэффициента затухания (обратных потерь).
RBSSA3XR25	Комплект аксессуаров для измерения КСВН и коэффициента затухания: мостовой направленный ответвитель (1 МГц...2 ГГц) и адаптер N(M)-N(M) 2 шт.
SSA3000XR-WDMA	Программная опция анализа цифровых модуляций ASK, FSK, MSK, PSK, QAM
SSA3000XR-AMA	Программная опция анализа аналоговых модуляций AM, FM
F503ME	Механический калибровочный комплект, тип N (папа), 50 Ом, 4 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип N.
F503FE	Механический калибровочный комплект, тип N (мама), 50 Ом, 4 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип N.
F603ME	Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA (папа), 50 Ом, 4 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип 3,5 / SMA.
F603FE	Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA (мама), 50 Ом, 4 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип 3,5 / SMA.
F504MS	Механический калибровочный комплект, тип N (папа), 50 Ом, 9 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип N.
F504FS	Механический калибровочный комплект, тип N (мама), 50 Ом, 9 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип N.
F604MS	Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA (папа), 50 Ом, 9 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип 3,5 / SMA.
F604FS	Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA (мама), 50 Ом, 9 ГГц. Состав комплекта: нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями тип 3,5 / SMA.
SRF5030T	Набор для тестирования на ЭМС: пробник 4 шт. (пробник магнитного поля – 3 шт., пробник электрического поля – 1 шт.), кабель SMB(M)-SMA(M), адаптер SMA(F)-N(M). Диапазон частот: 300 кГц – 3 ГГц.
UKitSSA3X	Набор аксессуаров: кабель 1x N (M) -SMA (M) кабель 1x N (M) -N (M) адаптер 2x N (M) -BNC адаптер 2x N (M) -SMA (F) аттенюатор 1x 10 дБ
BAG-S2	Мягкая сумка для транспортировки.
Адаптер GPIB - USB	Кабель-адаптер для перехода с USB интерфейса на GPIB.